

Инв.№ подлин.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Распределительный щиток ЩРЗ Нестандарт.	Аппарат отходящей линии(ввода), обозначение, тип, расцепитель, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат, обозначение, тип, установка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель				Способ прокладки	Электроприемник			
					Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина м		Обозначение	Рном. кВт	Ином. А	Наименование, тип
Pr= 8,28 кВт Ip= 14,8А от щитка ЩР2 ВВГнг 4х10 квмм QF АД14/4/20 Id=30мА PEN	L1L2L3NPE	1QF BA47-29/1 "C" 16A L1		1		ВВГнг	3х2,5	20	в коробе	Гр1	1,5	8,02	Переносные электроприемники
		2QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1		ВВГнг	3х2,5	15	в коробе	Гр2	0,5	2,67	Переносные электроприемники
		3QF BA47-29/1 "C" 16A L2		1		ВВГнг	3х2,5	7	в коробе	Гр3	2	10,7	Переносные электроприемники
		4QF BA47-29/1 "C" 16A L1		1		ВВГнг	3х2,5	8	в коробе	Гр4	0,5	2,67	Переносные электроприемники
		5QF BA47-29/1 "C" 16A L2		1		ВВГнг	3х2,5	10	в коробе	Гр5	1,0	5,34	Переносные электроприемники
		6QF BA47-29/1 "C" 16A L1		1	23-1	ВВГнг	3х2,5	25	в коробе	23	1,05	5,61	Электросуппитель "Эра"
		7QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	24-1	ВВГнг	3х2,5	28	в коробе	24	1,25	6,68	Бойлер
		8QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	25-1	ВВГнг	3х2,5	12	в коробе	25	1,2	5,74	Эл. камин
		9QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	26-1	ВВГнг	3х2,5	7	в коробе	26	1,05	5,61	Переносные электроприемники
		10QF BA47-29/1 "C" 16A L1		1	27-1	ВВГнг	3х2,5	10	в коробе	27	1,8	9,62	Уборочная техника
		11QF BA47-29/1 "C" 16A L2		1	28-1	ВВГнг	3х2,5	20	в коробе	28	1,8	9,62	Уборочная техника
		12QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	29-1	ВВГнг	3х2,5	10	в коробе	29	1,2	5,74	Эл. камин

Примечание

Тип щитка - нестандартизированный.

				187/07-ЭЛ		
Разраб.	Морозова	06.07		Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе		
Провер.	Майковская	06.07				
				Электрооборудование		Стадия
						Лист
				Схема электрическая принципиальная щитка ЩРЗ		Листов
				SRL "ARH-RicoM" Chişinău		