

Расчетная таблица осветительной сети от ЩО4

Данные группового щитка Нестандарт.	Тип автомата I _{нр} , А	Номер группы	R _{ном} , кВт	I _{ном} , А	M, кВт х м	ΔU, %	Марка и сечение провода	Длина м	Способ прокладки	Электроприемник
L1L2L3NPE Pr=5,7кВт Ip=10,3А QF PEN BA 47-29/3 I_{нр} = 16А от ящика ЯП ВВГнг 4х10кв мм	1QF BA47-29/1 I _{нр} =13А	Гр.1	1,764	9,4	60	2,0	ВВГнг 3х2,5	70	в коробе	Освещение склады, офис, санузел, подсобное помещение
	2QF BA47-29/1 I _{нр} =13А	Гр.2	1,97	9,9	32	1,8	ВВГнг 3х1,5	37	в коробе	Освещение ГРЩ, офисы
	3QF BA47-29/1 I _{нр} =10А	Гр.3	1,73	8,7	30	1,7	ВВГнг 3х1,5	40	в коробе	Освещение офисы
	4QF BA47-29/1 I _{нр} =10А	Гр.4	0,96	5,1	16	0,9	ВВГнг 3х1,5	40	в коробе	Освещение кухня
	5QF BA47-29/1 I _{нр} =10А	Гр.5	0,324	1,7	6	0,5	ВВГнг 3х1,5	35	в коробе	Освещение коридор
	6QF BA47-29/1 I _{нр} =10А									Резерв
	7QF BA47-29/1 I _{нр} =10А									Резерв

Примечания

1. Автоматические выключатели ВА47-29/ 1 для освещения приняты с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя - "В"
2. Тип щитка - нестандартизированный.

Разраб.	Морозова	06.07	187/07-ЭЛ		
Провер.	Майковская	06.07	Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе		
			Электрооборудование	Стадия	Лист
				РП	15
			Расчетная таблица осветительной сети от ЩО4	SRL "ARH-RicoM" Chişinău	