

Распреде- лительный щиток ЩКН2 Нестандарт.	Аппарат отходящей линии(ввода), обозначение, тип, расцепитель, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат, обозначение, тип, уставка теп- лового реле, А	Участок сети 2	Кабель				Способ прокладки	Электроприемник				
					Участок сети	Обозна- чение	Марка	Количество, число жил и сечение		Длина м	Обозна- чение	Рном. кВт	Іном. А	Наименование, тип
Pr=8,6кВт Ip=15,4А QF BA47-29/3 "C" Іпр=25А (см. прим.2) PEN	L1L2L3NPE 1QF BA47-29/1 "C" 16А L1				1	КН8-1	ВВГнг	3х2,5	16	в коробе	КН8	1,3	6,95	Кондиционер
	2QF BA47-29/1 "C" 16А L1				1	КН9-1	ВВГнг	3х2,5	11	в коробе	КН9	1,3	6,95	Кондиционер
	3QF BA47-29/1 "C" 16А L2				1	КН10-1	ВВГнг	3х2,5	19	в коробе	КН10	1,0	5,3	Кондиционер
	4QF BA47-29/1 "C" 16А L2				1	КН11-1	ВВГнг	3х2,5	21	в коробе	КН11	1,0	5,3	Кондиционер
	5QF BA47-29/1 "C" 16А L2				1	КН12-1	ВВГнг	3х2,5	25	в коробе	КН12	1,0	5,3	Кондиционер
	6QF BA47-29/1 "C" 16А L3					КН13-1	ВВГнг	3х2,5	20	в коробе	КН13	1,0	5,3	Кондиционер
	7QF BA47-29/1 "C" 16А L3					КН14-1	ВВГнг	3х2,5	25	в коробе	КН14	1,0	5,3	Кондиционер
	8QF-9QF BA47-29/1 "C" 16А L3					КН15-1	ВВГнг	3х2,5	28	в коробе	КН15	1,0	5,3	Кондиционер
														Резерв

Примечания

1. Тип щитка - нестандартизированный.

2. Автоматический выключатель ВА47-29/3 с Ір=25А принят с независимым расцепителем РН-47

				187/07-ЭЛ		
Разраб.	Морозова	06.07		Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе		
Провер.	Майковская	06.07				
				Электрооборудование	Стадия	Лист
					РЕ	32
				Схема электрическая принципиальная щитка ЩКН2		SRL "ARH-RicoM" Chişinău