

Инв.№ подлин.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Распределительный щиток ЩР1 Нестандарт.	Аппарат отходящей линии(ввода), обозначение, тип, распределитель, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат, обозначение, тип, уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель				Способ прокладки	Электроприемник			
					Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина м		Обозначение	Рном. кВт	Ином. А	Наименование, тип
Pr= 8,16 кВт Ip= 14,59А от ВРУ 0,4 кВ ВВГнг 4х10 квмм QF АД14/4/20 Id=30мА PEN	L1L2L3NPE	1QF BA47-29/1 "C" 16A L1		1	Гр1-1	ВВГнг	3х2,5	17	в коробе	Гр1	1,5	8,02	Переносные электроприемники
		2QF BA47-29/1 "C" 16A L1		1	Гр2-1	ВВГнг	3х2,5	30	в коробе	Гр2	2,5	13,36	Переносные электроприемники
		3QF BA47-29/1 "C" 16A L2		1	Гр3-1	ВВГнг	3х2,5	42	в коробе	Гр3	2	10,7	Переносные электроприемники
		4QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	Гр4-1	ВВГнг	3х2,5	30	в коробе	Гр4	1,5	8,02	Переносные электроприемники
		5QF BA47-29/1 "C" 16A L2		1	Гр5-1	ВВГнг	3х2,5	31	в коробе	Гр5	1,0	5,34	Переносные электроприемники
		6QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	1-1	ВВГнг	3х2,5	27	в коробе	1	1,05	5,61	Электросушитель "Эра"
		7QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	2-1	ВВГнг	3х2,5	23	в коробе	2	1,25	6,68	Бойлер
		8QF BA47-29/1 "C" 16A L3		1	3-1	ВВГнг	3х2,5	22	в коробе	3	1,25	6,68	Холодильник
		9QF BA47-29/1 "C" 16A L1		1	4-1	ВВГнг	3х2,5	21	в коробе	4	0,8	4,27	Холодильник
		10QF BA47-29/1 "C" 16A L2		1	5-1	ВВГнг	3х2,5	20	в коробе	5	2,0	10,7	Чайник
		10QF-11QF BA47-29/1 "C" 16A											Резерв

Примечание

Тип щитка - нестандартизированный.

187/07-ЭЛ				Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе			
Разраб.	Морозова	06.07		Электрооборудование			
Провер.	Майковская	06.07					
Схема электрическая принципиальная щитка ЩР1				Стадия	Лист	Листов	
				РЕ	3		
				SRL "ARH-RicoM" Chişinău			