

Распреде- лительный щиток ЦК2 Нестандарт.	Аппарат отходящей линии(ввода), обозначение, тип, расцепитель, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат, обозначение, тип, уставка теп- лового реле, А	Участок сети 2	Кабель				Способ прокладки	Электроприемник				
					Участок сети	Обозна- чение	Марка	Количество, число жил и сечение		Длина м	Обозна- чение	Рном. кВт	Ином. А	Наименование, тип
L1L2L3NPE	7QF BA47-29/1 "B" 6A				1	11-1	ВВГнг	3x1,5	9	в коробе	11	0,12	0,91	Шредер
	8QF BA47-29/1 "B" 8A				1	K16-1	ВВГнг	3x1,5	25	в коробе	K16	0,28	2,1	Компьютер
	9QF BA47-29/1 "B" 20A				1	K17-1	ВВГнг	3x1,5	5	в коробе	K17	0,28	2,1	Компьютер
					1	K19-1	ВВГнг	3x1,5	29	в коробе	K19	0,28	2,1	Компьютер
					1	K20-1	ВВГнг	3x1,5	8	в коробе	K20	0,56	4,24	Компьютер
					1	K18-1	ВВГнг	3x1,5	3	в коробе	K18	0,56	4,24	Компьютер
	10QF BA47-29/1 "B" 2A				1	12-1	ВВГнг	3x1,5	14	в коробе	12	0,285	1,52	Принтер
	11QF BA47-29/1 "B" 6A				1	13-1	ВВГнг	3x1,5	25	в коробе	13	0,15	0,8	Факс
	12QF BA47-29/1 "B" 2A				1	19-1	ВВГнг	3x1,5	15	в коробе	19	0,3	1,54	Принтер
	13QF-14QF BA47-29/1 "B" 8A													Резерв

Примечание

Тип щитка - нестандартизированный.

				187/07-ЭЛ			
Разраб.	Морозова	06.07		Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе			
Провер.	Майковская	06.07					
				Электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
					РЕ	8	
				Схема электрическая принципиальная щитка ЩК2 (окончание)	SRL "ARH-RicoM" Chişinău		

Инв. № подлин.	Взам. инв. №
Подпись и дата	