

№ п/п	Наименование изделия	Тип, марка аналога	Един. измер.	Колич.	Примечание.
1	Шкаф учета, укомплектованный:	"BZUM TF-01-200"	шт	1	
1.1	- счетчиком активной энергии, 5А	"Krizik"	шт	1	
1.2	- счетчиком реактивной энергии, 5А, 100В	СРЗУ-И673	шт	1	
1.3	- переключатель-разъединитель трехполюсный на два направления I _н =250А	ВР32-35	шт	1	
1.4	- трансформаторы тока Кт _т =150/ 5А	ТК-20	шт	3	
1.5	- автоматический выключатель трехполюсный I _{нр} =160А	ВА88-37	шт	1	
2	Ящик с переключателем-разъединителем трехполюсным на два направления I _н =100А	Нестанд.	шт	1	
3	Ящик с разрядниками	Нестанд.	шт	1	см. чертеж ЭЛ-30
4	Вводно-распределительное устройство состоящее:	ВРУ1-49-03 УХЛ4	шт	1	
4.1	- предохранитель плавкий с I _{пв} =60А	НПН-60	шт	3	
4.2	- предохранитель плавкий с I _{пв} =40А	НПН-60	шт	6	
4.2	- предохранитель плавкий с I _{пв} =16А	НПН-60	шт	9	
4.3	- предохранитель плавкий с I _{пв} =31,5А	ПН2-100	шт	12	
5	Щиток распределительный на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	1	ЩР1
5.1	Дифференциальный автомат со встроенной защитой от сверхтоков I _н =20А, I _о =30мА	АД14/ 4/ 20/ 30	шт	1	Вводной
5.2	Выключатель автоматический однополюсный, I _{нр} =16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/1	шт	11	
6	Щиток распределительный на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	1	ЩР2
6.1	Дифференциальный автомат со встроенной защитой от сверхтоков I _н =25А, I _о =30мА	АД14/ 4/ 25/ 30	шт	1	Вводной
6.2	Выключатель автоматический однополюсный, I _{нр} =20А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/1	шт	2	
6.3	Выключатель автоматический однополюсный, I _{нр} =16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/1	шт	7	

In.schimb.nr.	6.1			Дифференциальный автомат со встроенной защитой от сверхтоков In=25А, Io=30мА	АД14/ 4/ 25/ 30	шт	1	Вводной
	6.2			Выключатель автоматический однополюсный, Inр=20А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/1	шт	2	
	6.3			Выключатель автоматический однополюсный, Inр=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/1	шт	7	
Semn. data				187/07-ЭЛ.СО				
	Исполн.	Морозова	<i>Морозова</i>	06.07	Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе			
	Провер.	Майковская	<i>Майковская</i>	06.07				
Nr.inv.orig.				Электрооборудование		Stadiu	Coală	Coli
						РЕ	1	6
						SRL "ARH-RicoM" Chişinău		

Nr.inv.orig.	Semn. data	In.schimb.nr.
--------------	------------	---------------

				187/07-ЭЛ.СО			
Исполн.	Морозова	<i>Морозова</i>	06.07	Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе			
Провер.	Майковская	<i>Майковская</i>	06.07				
				Электрооборудование	Stadiu	Coală	Coli
					PE	2	
				Спецификация оборудования	SRL "ARH-RicoM" Chişinău		

№ п/п	Наименование изделия	Тип, марка аналога	Един. измер.	Колич.	Примечание.
11.5	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=8А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	2	
11.6	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=4А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	5	
12	Щиток распределительный (для подключения компьютеров) на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	1	ЩК4
12.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=25А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
12.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=16А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	1	
12.3	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	5	
12.4	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=8А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	2	
13	Щиток осветительный на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	1	ЩО1
13.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
13.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	5	
13.3	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=13А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	2	
14	Щиток осветительный на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	1	ЩО2
14.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
14.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	9	
15	Щиток осветительный на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт		ЩО3
15.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
15.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	9	
16	Щиток осветительный на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.			ЩО4
16.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inp=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
16.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	5	
16.3	Выключатель автоматический однополюсный, Inp=13А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	2	

In schimb.nr.	16.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inр=10А, характеристика срабатывания расцепителя "В"		BA47-29/1	шт	5			
	16.3	Выключатель автоматический однополюсный, Inр=13А, характеристика срабатывания расцепителя "В"		BA47-29/1	шт	2			
Semn. data									
	Исполн.	Морозова		06.07	187/07-ЭЛ.СО			Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе	
	Провер.	Майковская		06.07					
Nr.inv.orig.					Электрооборудование		Stadiu	Coală	Coli
							РЕ	3	
					Спецификация оборудования		SRL "ARH-RicoM" Chişinău		

№ п/п	Наименование изделия	Тип, марка аналога	Един. измер.	Колич.	Примечание.
17	Щиток распределительный на 63А, 380В утопленного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	1	ЩАО
17.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
17.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inр=10А, характеристика срабатывания расцепителя "В"	ВА47-29/1	шт	6	
18	Щиток распределительный (для подключения кондиционеров) на 63А, 380В навесного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	3	ЩКН1,ЩКН2, ЩКН3
18.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=25А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
18.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inр=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/1	шт	9	
18.3	Расцепитель независимый	РН-47	шт	3	
19	Щиток распределительный (для подключения кондиционеров) на 63А, 380В навесного исполнения, в котором устанавливаются:	Нестандарт.	шт	1	ЩКН4
19.1	Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=25А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/3	шт	1	Вводной
19.2	Выключатель автоматический однополюсный, Inр=16А, характеристика срабатывания расцепителя "С"	ВА47-29/1	шт	7	
19.3	Расцепитель независимый	РН-47	шт	1	
20	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток		шт	210	
21	Короб для прокладки кабелей сечением 25х30мм секция прямая L=2000мм		м/шт	2070/ 1035	Система "ИНЛАЙН"
22	Угол наружный на 90		шт	140	Система "ИНЛАЙН"
23	Угол внутренний на 90		шт	60	Система "ИНЛАЙН"
24	Ответвление тройниковое		шт	115	Система "ИНЛАЙН"
25	Фонарь с кадмиево-никелевой батареей		шт	1	
26	Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=16А	АП50-3МТ	шт	1	
26а	Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=50А	ВА47-29/3	шт	1	
27	Труба виниловая Ø15мм		м	20	
28	Метизы разные		кг	10	


In.schimb.nr.									
	26а	Выключатель автоматический трехполюсный, Inр=50А			ВА47-29/3	шт	1		
	27	Труба винипластовая Ø15мм				м	20		
	28	Метизы разные				кг	10		
Semn. data									
	Исполн.	Морозова	<i>Leet</i>	06.07	187/07-ЭЛ.СО				
	Провер.	Майковская	<i>Mayk</i>	06.07	Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе				
Nr.inv.orig.					Электрооборудование		Stadiu	Coală	Coli
							РЕ	4	
					Спецификация оборудования		SRL "ARH-RicoM" Chişinău		

№ п/п	Наименование изделия	Тип, марка аналога	Един. измер.	Колич.	Примечание.
	Электроосвещение				
1	Светильник накладной с люминесцентными лампами для административно-общественных помещений 4x18 Вт, 220В	ARS/S-4x18	шт	258	
2	Светильник накладной с люминесцентными лампами для административно-общественных помещений 2x18 Вт, 220В	ARS/S-2x18	шт	17	
3	Светильник потолочный люминесцентными лампами 2x40Вт, 220В	ЛПО02-2x40	шт	19	
4	Светильник с люминесцентными лампами для производственных помещений 2x40Вт, 220В	ЛСП06-2x40	шт	3	
5	Светильник с люминесцентными лампами для производственных помещений защищенный 2x40Вт, 220В	ПВЛМ-2x40	шт	9	
6	Светильник влагозащищенный, 220В, 100Вт Степень защиты IP44	НПБ1101-100	шт	8	
7	Светильник влагозащищенный, 220В, 100Вт Степень защиты IP44	НПБ1301-60	шт	9	
8	Светильник подвесной с лампой накаливания. Степень защиты IP53	НСП09-100	шт	6	
9	Настенный светильник с пиктограммой "Выход" 220В, 25Вт, с аккумулятором		шт	10	для эвакуационного освещения
10	Лампа люминесцентная 40 Вт, белого света	ЛБ- 40	шт	62	
11	Лампа люминесцентная 18 Вт, белого света	ЛБ- 18	шт	1068	
12	Лампа накаливания 220В, 60 Вт	Б235-240-60	шт	17	
13	Лампа накаливания 220В, 25 Вт	Б235-240-25	шт	10	
14	Лампа накаливания 220В, 100 Вт	Б235-240-100	шт	9	
15	Стартер для люминесцентных ламп	80С-220	шт	1130	
16	Выключатель для скрытой установки одноклавишный 6А, 220В	ВС10-1-0-Э	шт	21	изготовитель ИЭК Украина
17	Выключатель для скрытой установки двухклавишный 6А, 220В	ВС10-2-0-Э	шт	41	изготовитель ИЭК Украина
18	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими контактами 10А, 220В	РСШ10-3-Л	шт	76	изготовитель ИЭК Украина
19	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими контактами 10А, 220В	РСШ10-3-Л	шт	132	для компьютеров

In schimb.nr.

Semn. data

Nr.inv.orig.

Исполн.	Морозова		06.07
Провер.	Майковская		06.07

187/07-ЭЛ.СО

Реконструкция электрооборудования здания миссии ОБСЕ
в Молдавии по ул. Митрополит Дософтей в г. Кишиневе

Электрооборудование

Stadiu

Coală

Coli

РЕ

5

Спецификация оборудования

SRL "ARH-RicoM"
Chişinău

